



DCN-EPS 扩展电源



扩展电源装置可与 CCU 配合使用，从而为 DCN 网络提供额外的电源。

基本功能

控件和指示灯

- 开机 LED 指示灯
- 三个指示 DCN 插座过载的指示灯(红色 LED)

互连组件

- 欧式电源插座内置保险丝盒
- 2 米(78.7 英寸) DCN 电缆，带模制六针圆形连接器
- 六针圆形插座，用于与 DCN 网络进行环路连接
- 三个用于连接装置和扩展电源的 DCN 插座。每个插座都有短路保护功能(3 个六针圆形插座)

附件

数量	部件
1	DCN-EPS 扩展电源
1	电源线 1.7 米(66.9 英寸)

- ▶ 易于连接到 **DCN**
- ▶ 最大供给功率 **255 W**
- ▶ 内置 **DCN** 网络分路器，便于安装在系统布线网络的任何所需位置
- ▶ 环路布线
- ▶ **CCU** 开机时自动打开
- ▶ 所有输出均有短路保护
- ▶ 可在桌面上独立使用，也可安装在 **19 英寸** 机柜中

技术规格

电气

供电电压	105、115、125、220、230、240 VAC
------	-----------------------------

功耗	350 W
----	-------

DCN 系统电源	40 VDC，每个 DCN 插座最高 85 W
----------	-------------------------

机械

安装	在桌面上独立使用或安装在 19 英寸机柜中(需要 2U 高度、19 英寸宽度)
----	---

尺寸(高 x 宽 x 厚)	100 x 220 x 308 毫米 (3.9 x 8.7 x 12.1 英寸)
---------------	---

重量	8.3 千克(18.3 磅)
----	----------------

机身颜色	碳黑色(PH 10736)
------	---------------

手柄颜色	碳黑色(PH 10736)
------	---------------

订购信息

DCN-EPS 扩展电源 适合除北美以外的所有地区使用	DCN-EPS
---------------------------------------	----------------

DCN-EPS-UL 扩展电源 UL/CSA 适合北美地区使用	DCN-EPS-UL
---	-------------------

DCN-EPS-JP 扩展电源 (JP) 日本版	DCN-EPS-JP
------------------------------------	-------------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by